


HKD-10A+心电传感器
HKD-10A+心电传感器为模拟信号输出，体积小，功耗小。

性能指标：
电源：3.3VDC
电流：< 5mA
量程：0-4mV
信号增益：475 倍
输入阻抗：1000000M
共模抑制比：65dB



管脚序号	管脚定义	说明
1	GND	电源地
2	VCC	3.3V电源
3	OUT	输出
4	Rn	幅度调整
6	CON	参考电极
7	IN1	输入电极1
8	IN2	输入电极2

原理图	Schematic			更新日期	2023-11-07
				创建日期	
图页	P1			物料编码	
绘制		20231107_HKD-10A+心电传感器			
审阅					
		版本	尺寸	页 1	共1
嘉立创EDA		V1.0	A5	合肥华科电子技术研究所	